

Artikelnummer: 02001100



AHS40-01

Handsender | 1-Kanal | 40,685MHz | AM |
Tastenfarbe: blutorange

Der Handsender AHS40-01 (ehemals DX40) hat eine Sendetaste und arbeitet mit einer Sendefrequenz von 40,685MHz in der Modulationsart AM. Die Codierung erfolgt über einen 10-poligen Codierschalter. Der Aufdruck Ihres Firmenlogos sowie diverse Sonderfarben der Tasten sind nach Abstimmung möglich.

- 1.024 Codiermöglichkeiten per 10-pol. Codierschalter, 12-Bit-Dickert-LinearCode
- Kompatibel zu unseren 12-bit AM-Funkempfängern in 40,685MHz
- Leuchtdiode zur Batterie- und Sendekontrolle
- Anmelde- u. gebührenfrei! Europaweite Zulassung nach ETS 300220

Technische Daten

Abmessung	105 x 60 x 23mm
Anzahl Kanäle	1 Kanal

Fortsetzung Technische Daten

Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Kodierung	Linear
Frequenz	40,685MHz
Gewicht	135g
Kanäle	1
Modulationsart	AM
Produktart	Handsender
Reichweite	bis zu 100m

Kompatible Artikel

Art. Nr.	Beschreibung
02005905	E13-40A100 Funkempfänger 1-Kanal 40,685MHz AM 230V AC für 11p. Sockel 1 potentialfreier Relaisausgang Keine Stabantenne anschliessbar
02005907	E13-40A101 Funkempfänger 1-Kanal 40,685MHz AM 24V AC/DC für 11p. Sockel 1 potentialfreier Relaisausgang keine Stabantenne anschliessbar
03006333	E16-40A100 Funkempfänger 1-Kanal 40,685MHz AM 20p. SL
02009010	E25Q-100 Funkempfänger neutral ohne Funkmodul 1-Kanal 230V AC 1 potentialfreier Relaisausgang
02009011	E25Q-400 Funkempfänger neutral ohne Funkmodul 4-Kanal 230V AC 4 potentialfreie Relaisausgänge
02009704	E27Q-200 Mini-Funkempfänger neutral ohne Funkmodul 2-Kanal 230V AC 2 potentialfreie Relaisausgänge
02009705	E27Q-201 Mini-Funkempfänger neutral ohne Funkmodul 2-Kanal 12-24V AC/DC 2 potentialfreie Relaisausgänge
30000000	FZB04-00 Blockbatterie 9V Zink-Kohle Typ 6F22 6LF22
30000001	FZB04-01 Blockbatterie 9V Alkaline Typ 6F22 6LF22

Alternative Artikel

Art. Nr.	Beschreibung
----------	--------------

Fortsetzung Alternative Artikel

02001400	AHS40-04 Handsender 4-Kanal 40,685MHz AM Tastenfarbe: blutorange
02004900	AHS40-05 Handsender 10-Kanal 40,685MHz AM Tastenfarbe: blutorange
02005000	AHS40-06 Handsender 40-Kanal 40,685MHz AM Tastenfarbe: blutorange
02006100	MAHS40-01 Mini-Handsender 1-Kanal 40,685MHz AM Taste: blutorange
02006101	MAHS40-04 Mini-Handsender 4-Kanal 40,685MHz AM Taste: blutorange