

Artikelnummer: 02009705



E27Q-201

Mini-Funkempfänger | neutral ohne Funkmodul |
2-Kanal | 12-24V AC/DC | 2 potentialfreie
Relaisausgänge

Der universell einsetzbare Funkempfänger E27Q-201 wird ohne Funkmodul ausgeliefert. Die Empfangsfrequenz und die Modulationsart werden durch das Funkmodul passend zu den vorgesehenen Handsendern bestimmt. Das Funkmodul ist notwendig für die Funktion des Empfängers! Mit den beiden potentialfreien hochbelastbaren Relais im Ausgang ergeben sich vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Der Empfänger eignet sich besonders zum Ansteuern von Motorsteuerungen für Toranlagen, zum Schalten von Beleuchtungen, Alarmanlagen, Springbrunnen usw.

Für den Ausgang kann eine automatische Ausschaltzeit eingestellt werden. Mit einem externen Taster oder per Funk kann der Ausgang vorzeitig ausgeschaltet oder die Ausschaltzeit neu gestartet werden. Diese Funktion eignet sich besonders für eine Treppenhausbeleuchtung mit der Möglichkeit zum "Nachschalten".

Der Empfänger kann grundsätzlich verschiedene Codierverfahren einlernen. Der zuerst eingelernte Sender bestimmt jedoch das System, auf das der Empfänger dann "einrastet". Dieses System muss dann beibehalten werden, so kann z.B. nicht Keeloq-Code mit Linearcode an einem Empfänger gemischt werden

Mittels der Zusatzkarte "QuickLog25" können die eingelernten Sender-Codes gesichert oder der E25Q zu einer Markisen- / Rollladensteuerung erweitert werden (4-Kanal-Version).

- 2-Kanal Funkempfänger Grundgerät ohne Funkmodul mit 12-24V AC/DC Betriebsspannung
- Betriebsarten: Impuls, Stromstoß, gezielt EIN/AUS
- Speicher: max. 100 Codes (erweiterbar auf 200, Linearcode mit gleicher Schalterstellung: unbegrenzt)
- Frequenz und Modulationsart werden durch austauschbare Funkmodule bestimmt
- Externer Antennenanschluss
- Fernlernen durch "QuickLearn"
- Standbyverbrauch < 0,5 Watt
- Zusatzkarte QuickLog (optional)
- "Auto-Off" einstellbar von 1 Sekunde bis ca. 18 Stunden

Technische Daten

Abmessung	80 x 80 x 52mm
Anschlusslast	2A
Anzahl Kanäle	2 Kanal
Ausgänge	potentialfr. Relais
Betriebsspannung	12-24V AC/DC
Betriebstemperatur	-20°C bis +50°C
Kodierung	selbstlernend
Frequenz	wählbar per Modul
Gewicht	230g
Kanäle	2
Modulationsart	wählbar per Modul
Produktart	Funkempfänger
Schutzart	IP65
Standby	<0,5W

Erforderliches Zubehör

Art. Nr.	Beschreibung
03004304	HAM27-51 27,015MHz AM Funkmodul 27,015MHz AM mit Wurfantenne FZB02-00
03004305	HAM40-51 40,685MHz AM Funkmodul 40,685MHz AM mit Wurfantenne FZB02-00
03004303	HFM40-51 40,685MHz FM Funkmodul 40,685MHz FM mit Wurfantenne FZB02-00
03013000	HQAM-Smart-57 868,3 & 433,92MHz Funkmodul 868,3 & 433,92MHz AM Smartphone-Modul
03006807	HQAM433P-57 433,92MHz AM Funkmodul 433,92MHz AM Schmalband 15p SL Komp. Faltschachtel mit Antenne

Fortsetzung Erforderliches Zubehör

03006707	HQAM868-57 868,3MHz AM Funkmodul 868,3MHz AM mit Wurfantenne
03006723	HQAM868-67 868,5MHz AM Funkmodul 868,5MHz AM Schmalband 15p abgewinkelte SL einzeln verpackt mit Wurfantenne passend zu BERNAL MT87 + PICO
03006724	HQFM868-50 868,8MHz FM Funkmodul 868,8MHz FM Schmalband 15p abgewinkelte SL Komp. Powerdown

Kompatible Artikel

Art. Nr.	Beschreibung
23000200	FZB08-00 27MHz Stabantenne 27MHz 6,5m Kabel RG-58 inkl. Haltewinkel
23000300	FZB09-00 40MHz Stabantenne 40MHz 6,5m Kabel RG-58 inkl. Haltewinkel
23000400	FZB10-00 433MHz Stabantenne 433MHz 6,5m Kabel RG-58 inkl. Haltewinkel
23001700	FZB20-00 868MHz Stabantenne 868MHz 6,5m Kabel RG-58 inkl. Haltewinkel
01004400	QuickLog25-50 Zusatzkarte Funktionserweiterung

Alternative Artikel

Art. Nr.	Beschreibung
02009010	E25Q-100 Funkempfänger neutral ohne Funkmodul 1-Kanal 230V AC 1 potentialfreier Relaisausgang
02009011	E25Q-400 Funkempfänger neutral ohne Funkmodul 4-Kanal 230V AC 4 potentialfreie Relaisausgänge
02009704	E27Q-200 Mini-Funkempfänger neutral ohne Funkmodul 2-Kanal 230V AC 2 potentialfreie Relaisausgänge