



## Transita 121 IR

Portables DAB+/UKW Digitalradio im Retrolook mit 24-Stunden-Akku und Internetradiofunktion

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588239937	Grün	0002/3993	2.05 kg	1.62 kg	26.50 x 16.00 x 13.00 cm	30.00 x 17.00 x 19.00 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Grenzenlose Musikvielfalt via Internetradio

LCD-Display mit Beleuchtung und Dot-Matrixanzeige

Integrierter Akku für bis zu 24 Stunden Tonwiedergabe

Favoritenspeicher (10 DAB+/10 UKW/10 Internet)

Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

Integrierte WLAN Funktionalität

Equalizer

Metalltragegriff

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative  
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

### ABMESSUNGEN / GEWICHT

Portabel : Ja

### RADIOTYP

Portables Radio : Ja

Stationäres Radio : Ja

### RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87.5 - 108 MHz

Internetradio : Ja

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

### LAUTSPRECHER

Systemleistung : 5 W (RMS)

Mono-Lautsprecher : Ja

Equalizer : Ja

### ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer : Ja

Sleptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

CONNECT-App : Ja

Programmspeicher Favoriten UKW : 10

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 10

### BLUETOOTH VERSION & PROFILE

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) : ja

A2DP (Streaming von Audiodaten) : ja

### DISPLAY

Typ : LCD

### WLAN

WLAN : 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz & 5-GHz)

### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Spanisch, Portugiesisch

### STREAMING

Bluetooth Audiostreaming : Ja

### STROMVERSORGUNG

Akkutyp : Li-Ion 7.4V / 5.000mAh / 37 Wh

Akkulaufzeit : 24

Akkuaufladezeit : 6 h

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 12 V / 1000 mA

Netzteilart : Extern

Akku integriert : Ja

#### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : <1 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit  
aktiver Netzwerkverbindung : <2 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 12 W

#### LIEFERUMFANG

Transita 121 IR, Netzteil (185 cm),  
Bedienungsanleitung