



## Transita 120

Portables DAB+/UKW Digitalradio im Retrolook mit 30-Stunden-Akku

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588139923	0001/3992	1.81 kg	1.52 kg	26.00 x 20.50 x 9.50 cm	30.00 x 17.00 x 19.00 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio  
 UKW-Radio (mit RDS und PLL)  
 Favoritenspeicher (10 DAB+ und 10 UKW)

LCD-Display mit Beleuchtung und Dot-Matrixanzeige  
 Integrierter Akku für bis zu 30 Stunden Tonwiedergabe  
 Equalizer

Metalltragegriff

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative  
 Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)  
 Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

### ABMESSUNGEN / GEWICHT

Stationär : Ja  
 Portabel : Ja

### RADIOTYP

Portables Radio : Ja  
 Stationäres Radio : Ja

### RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87.5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

### LAUTSPRECHER

Systemleistung : 5 W (RMS)

Mono-Lautsprecher : Ja

Equalizer : Ja

### ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer : Ja

Sleptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Programmspeicher Favoriten UKW : 10

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 10

### DISPLAY

Typ : LCD

### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Italienisch, Deutsch, Französisch, Englisch

### STROMVERSORGUNG

Akkutyp : Li-Ion 7.4V / 5.000mAh / 37 Wh

Akkulaufzeit : 30

Akkuaufladezeit : 6 h

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 12 V / 1000 mA

Netzteilart : Extern

Akku integriert : Ja

### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : <1 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 12 W

### LIEFERUMFANG

Transita 120, Netzteil (185 cm), Bedienungsanleitung