



## DIGITRADIO 360 CD IR

DAB+/UKW/Internet Stereo-Designradio mit CD-Player, Multiroom-Streaming, Spotify Connect und Steuerung per App

EAN	Art.-Nr.	Programmspeicher Favoriten UKW	Programmspeicher Favoriten DAB+	network_wlan_standard	Gewicht netto	Gerät (BxHxT)
4019588109902	0010/4990	10	10	802.11 a/b/g/n (2,4 GHz und 5 GHz Band werden unterstützt)	2.23 kg	34.70 x 12.10 x 21.30 cm

<b>ANSCHLÜSSE</b>	<b>LEISTUNG / ENERGIEWERTE</b>	Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
USB 2.0: 1	Energiewerte BetriebMax: 28 W	Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C
Audio-Eingang analog: 1	Energiewerte LED: 0.87 W	<b>UMWELT</b>
Ethernet 10/100 (RJ-45): 1	<b>NETZWERK &amp; KOMMUNIKATION</b>	Energiewerte BetriebMax: 28 W
Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke): 1	WLAN: 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz-Band werden unterstützt)	<b>LIEFERUMFANG</b>
<b>AUDIO</b>	<b>RADIO / EMPFANG</b>	DIGITRADIO 360 CD IR, Fernbedienung, Bedienungsanleitung
Stereo-Lautsprecher: Ja	Digital Band III, DAB, DAB+: 174 - 240 MHz	
<b>BEDIENUNG/KOMFORT</b>	Analog UKW: 87.5 - 108 MHz	
Fernbedienung: Ja	Internetradio: Ja	
Wecktimer: Ja	Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne	
Sleeptimer: Ja	<b>SONSTIGE FEATURES</b>	
<b>DISPLAY</b>	Audiostreaming: Ja (UPnP, Spotify, Multiroom)	
RadioVIS: Ja	Programmspeicher Favoriten UKW: 10	
Local dimming: Ja	Programmspeicher Favoriten DAB+: 10	
<b>GEHÄUSE / FRONT</b>	<b>STROMVERSORGUNG</b>	
Aluminiumfront: Ja	Nennspannung: 230 V	
Holzgehäuse: Ja	Frequenz: 50 Hz	
<b>LAUTSPRECHER</b>	Netzteil: Intern	
Ausgangsleistung: 10 W RMS	<b>UMGEBUNG</b>	
Stereo: 2 x 5 W		

KEYFEATURES		
DAB+	Uhr	Equalizer
UKW / RDS	Wecker / Sleptimer	MyDigitRadio Pro-App
Internetradio	Spotify Connect <sup>1</sup>	USB-Audio-Wiedergabe
WLAN	Multiroom	
UPnP Audio-Streaming	CD-Player mit MP3-Funktion	

1) Premium Account erforderlich. Alle Infos zu Spotify Premium finden Sie unter [www.spotify.com/premium](http://www.spotify.com/premium).