DIGITRADIO 51

DAB+/UKW-Uhrenradio mit großem LC-Display

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht brutto	Gewicht netto	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588100084	0000/4981	anthrazit	648.00 g	436.00 g	14.90 x 4.90 x 12.60 cm	24.50 x 6.80 x 13.70 cm
4019588800014	0001/4981	weiß	648.00 g	436.00 g	14.90 x 4.90 x 12.60 cm	24.50 x 6.80 x 13.70 cm

ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke): 1

AUDIO

Mono-Lautsprecher: Ja

BEDIENUNG/KOMFORT

Sleeptimer: Ja

Wecktimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

DISPLAY

Local dimming: Ja

LAUTSPRECHER

Ausgangsleistung: 1.5 W RMS

LEISTUNG / ENERGIEWERTE

Energiewerte BetriebMax: 3 W

Energiewerte LED: 0.89 W

RADIO / EMPFANG

Digital Band III, DAB, DAB+: 174 - 240 MHz

Analog UKW: 87.5 - 108 MHz

Antenne: DAB/UKW-Wurfantenne

SONSTIGE FEATURES

Programmspeicher Favoriten UKW: 2

Programmspeicher Favoriten DAB+: 2

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 6 V / 500 mA

UMGEBUNG

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

UMWELT

Energiewerte BetriebMax: 3 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 51, Netzteil, Bedienungsanleitung

KEYFEATURES

DAB+

UKW / RDS

Uhr

Wecker / Sleeptimer