



## DIGITRADIO BT 1

Bluetooth-Lautsprecher mit DAB+ Digitalradio

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039681	schwarz	0000/3968	576 g	394 g	18.00 x 6.50 x 8.50 cm	20.00 x 11.00 x 10.00 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio mit RDS

Favoritenspeicher (30 DAB+/30 UKW)

LC-Display mit Beleuchtung

Wecktimer

Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

Freisprecheinrichtung mit integriertem Mikrofon

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

### RADIOTYP

Portables Radio : Ja

### RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87.5 - 108 MHz

Antenne : Teleskopantenne

### LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 6 W (RMS)

### ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

### BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

Wecktimer : Ja

Programmspeicher Favoriten UKW : 30

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 30

### BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version : 5.0

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) : Ja

A2DP (Streaming von Audiodaten) : Ja

HFP (drahtlose Telefonie) : Ja

### DISPLAY

Typ : LCD

### NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth : Ja

### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch

### STREAMING

Bluetooth Audiostreaming : Ja

### STROMVERSORGUNG

Akku : Li-Ionen, 3,7V/2000mAh

Akkulauzeit : bis zu 9h

Akkuaufladezeit : 4 h

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 60 Hz

Netzteilart : Extern

Batterie : Akku

### LIEFERUMFANG

DIGITRADIO BT 1, USB-C Ladekabel, Bedienungsanleitung